

## TerraTec Aureon 5.1 USB (MKII) unter Windows Vista

Wenn Sie die Aureon an einen PC mit Windows Vista anschliessen, wird automatisch ein generischer USB Audio Treiber installiert. Damit lässt sich die Box fast ohne Einschränkungen nutzen, nur eine AC3 Ausgabe über den optischen SPDIF Anschluss funktioniert derzeit noch nicht.

🚔 Geräte-Manager	
Datei Aktion Ansicht ?	
E-A TR_SUPP_VISTA32	
🛓 👘 Anschlüsse (COM & LPT)	
🖶 🐗 🛛 Audio-, Video- und Gamecontroller	=
USB Audio	
🗈 📭 Computer	
🕀 付 Diskettenlaufwerkcontroller	
🗈 🚽 Diskettenlaufwerke	
🗄 📲 DVD/CD-ROM-Laufwerke	
	-

Um alle angeschlossenen Lautsprecher zu verwenden sind noch einige Einstellungen nötig. Öffnen Sie die Systemsteuerung, dort finden Sie den Menü-Punkt Sound.

💐 Sound	<b></b>
Wiedergabe	Aufnahme Sounds
Die folgeno	den Audiowiedergabegeräte sind installiert:
	Lautsprecher (1) USB Audio Wird verwendet
	SPDIF-Schnittstelle USB Audio Wird verwendet
(3) Konfiguri	eren Als Standard Eigenschaften OK Abbrechen Übernehmen

Legen Sie zuerst einmal den USB Audio Lautsprecher (1) als Standard (2) fest und klicken Sie dann auf Konfigurieren (3).

## AUREON 5.1 USB MKII Installations-Anweisung für Windows Vista (Ver.1)

Wählen Sie Ihre K	onfiguration aus.	
Wählen Sie die Lautspre der Konfiguration des C	hereinrichtung aus, die mputers entspricht.	
Audiokanäle:		
Stereo 5.1 Surround		
▶ <u>T</u> esten		y x

Wählen Sie hier "5.1 Surround" und klicken Sie auf weiter.

Passen Sie Ihre Konfiguration an.	
Verwenden Sie die Optionen unten um anzugeben, welche Lautsprecher in der Surroundkonfiguration vorhanden sind.	
Optionale Lautsprecher:	
Center	
Seitliches Paar	
<u> </u>	The K
<mark>Klicken</mark> Sie z	um Testen auf einen beliebigen Lautsprech

Hier müssen Center, Subwoofer und Seitliches Paar aktiviert werden.

## AUREON 5.1 USB MKII Installations-Anweisung für Windows Vista (Ver.1)

C E Lautsprecher-Setup	*
Wählen Sie Vollspektru Satellitenlautsprecher haben n begrenzten dynamischen Bere mit einem Subwoofer verwend Ihre Konfiguration Vollspektru umfasst, wählen Sie diese aus. Vollspektrum-Lautsprecher:	um-Lautsprecher aus. neist einen ich und müssen let werden. Wenn im-Lautsprecher
2 dirodito-tadispretier	Klicken Sie zum Testen auf einen beliebigen Lautsprecher. Weiter Abbrechen

Hier bitte bei Bedarf beide verfügbaren Optionen aktivieren / deaktivieren.

۱ 🖲 💽	.autsprecher-Setup			X
Die K Wenn S Audiog das Dia	onfiguration ist abges iie auf "Fertig stellen" klicker erät angewendet. Wenn Sie logfeld "Eigenschaften" verv	schlossen. n, werden die neuer weitere Änderunge venden oder diesen	n Einstellungen auf d n vornehmen möchte Assistenten erneut a	lieses en, können Sie lusführen.
		C	<u>F</u> ertig stellen	Abbrechen

Mit "Fertig stellen" kommen Sie wieder zum Sound-Menü.



📢 Sound						×	
Wiedergabe	Aufnahme So	ounds					
Die folgeno	len Audiowied	ergabeg	eräte si	nd installi	iert:		
	Lautsprecher USB Audio Wird verwen	det					
	SPDIF-Schnitt USB Audio Wird verwend	<b>tstelle</b> det					
<u>K</u> onfiguri	eren	( Ок	<u>A</u> ls Sta	ndard Abbrech	Eigenso	haften	]

Wählen Sie jetzt den Punkt "Eigenschaften" aus.

Allgemein	Denel	Erweiterungen	Frweitert	
agement	reger	1	Entreneere	
Audioer Korrekt Erweite	weiterur uren für rungen f	ngen ermöglichen Geräte- und Raur für diese Konfigura	Signalverarbeit nmerkmale. Wä ation aus der fo	ungsfunktionen, wie z. B hlen Sie die gewünschter Ilgenden Liste aus.
Alle	Erweiter	ungen deaktiviere	n	
🔄 Ba	ssverwa	ltung *		
🗹 La	utsprech	erausfüllung		
Ra	umkorre	ktur		
E La	utstärke	ausgleich		
Verbes	serungse	eigenschaften		
Bes	chreibur	ng: Lautsprechera Umgebung für Stereoaudioqu Surroundlautsp	usfüllung erste die Wiedergab ellen auf orecher-System	llt eine virtuelle e von nen.
	Anbiet	er: Microsoft		
	Stat	us: Deaktiviert		Ei <u>n</u> stellungen
Wieder	rherstelle	en		▶ <u>V</u> orschau

Um ein Stereo Signal an alle angeschlossenen Lautsprecher auszugeben muss hier noch "Lautsprecherausfüllung" aktiviert werden. Sie können nun alle Fenster schließen, die Aureon ist jetzt konfiguriert.

\* Diese Option erscheint nur bei deaktiviertem Vollspektrum-Lautsprecher. Wenn Sie keinen Bass hören diesen Punkt auch markieren.